

# 小白机器人文档

## 一、配置方式

方式：二维码配置

工具：集成配置工具



### 集成配置工具

扫描二维码下载

或用手机浏览器输入这个网址: <https://fir.im/juxc>

使用操作：



点击进入小白配置工具，输入 WIFI 密码，账号，密码，编号（云海编号：20000），点击生成即可

## 二、功能

支持情景模式和设备控制。

设备支持类型：插座，墙壁开关，灯开关，窗帘，空调，C灯，RGB灯，CW灯，RGB+C灯，RGB+CW灯

备注：后续会增加中央空调，热水器，晾衣架，百分比窗帘，增强型定时插座，浴霸，扫地机器人

## 三、帮助说明

### （一）唤醒与拾音

(1) 小白眯眼时，是睡眠状态，无法拾音。需要通过唤醒词唤醒：小白小白。

(2) 小白眨眼时，处于拾音状态，开始聊天或者控制设备和场景。

### （二）账号配置

(1) 通过唤醒词唤醒小白，说出指令：“扫描二维码”

### （三）更新设备列表

(1) 在第一次使用时，更新了设备列表时或者更新情景时，请在拾音状态下，说出指令：“更新设备列表”。

### （四）音量调整

(1) 音量控制：“音量调小一点”、“音量调大一点”、“音量调到最大”等等。

### （五）语音控制指令说明

目前控制设备的语法指令语法：设备名称+指令。

例如：客厅灯打开。客厅灯调为蓝色。打开卧室插座。

下文中“xx”表示对应的控制设备。

#### 1. 插座类、开关类、灯控盒类：

(1) 开关指令：xx 打开，xx 关闭。

#### 2. 灯类：

(1) 开关指令：xx 打开，xx 关闭；

(2) 模式切换指令：xx 变色\单色\色温模式；

(3) 亮度调节指令：xx 调亮\暗，xx 亮度调高\低，xx 亮度调到 10；

(4) 色温灯调节指指令：xx 色温调高\低，xx 色温调到 10；

(5) 调色灯调节指令：xx 调为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、粉色。

### 3. 窗帘：

(1) 开关指令：xx 打开，xx 关闭，xx 暂停。

### 4. 空调：

(1) 开关指令：xx 打开，xx 关闭；

(2) 温度控制指令：xx 温度调到 28 度；

(3) 模式控制指令：xx 制冷，xx 制热，xx 除湿，xx 送风，xx 自动；

(4) 风速控制指令：xx 自动风，xx 高风，xx 中风，xx 低风。

### 5. 晾衣架

~~(1) 开关指令：xx 打开，xx 关闭，xx 暂停~~

~~(2) 模式控制指令：xx 打开\关闭照明（模式），xx 打开\关闭风干（模式），xx 打开\关闭消毒（模式），xx 打开\关闭烘干（模式）~~

### 6. 地暖

~~(1) 开关指令：—~~

~~(2) 模式控制指令：—~~

## （六）控制情景模式

目前控制情景模式的语音指令，请直接说出预设的情景模式名称。

例如：回家模式。离家模式。

## （七）温馨提示

(1) 使用标准普通话，目前不支持方言交流；

(2) 注意语速，不能过快，要平缓稍慢；

(3) 吐字清晰，有力；

(4) 部分语音识别存在多音字，同音字不易识别，可修改设备名称或情景模式名称以提高识别效果；

(5) 设备名称请修改为全中文。